



**GDM-394 (3¾ digit)**

3999 digit, automatikus/kézi méréshatár-váltás  
 Kapacitás és frekvenciamérés  
 Hangjelzéses folytonosság és dióda teszt  
 Nagy energiájú biztosító a 10A-es mérés-tartományban  
 Mért érték kimerevítés/Relatív mérés



**GDM-396 (3¾ digit)**

3999 digit, automatikus/kézi méréshatár-váltás  
 Kapacitás és frekvenciamérés  
 Hangjelzéses folytonosság és dióda teszt  
 Nagy energiájú biztosító a 10A-es mérés-tartományban  
 Mért érték kimerevítés/Relatív mérés  
 TRMS mérés / RS232C interfész



**GDM-350A (3½ digit)**

3½ digit, 1999 kijelzés  
 Kézi méréshatár-váltás  
 Hangjelzéses folytonosság és dióda teszt  
 Mért érték kimerevítés  
 Hőmérsékletmérés

## MŰSZAKI ADATOK

### DC FESZÜLTSG

<b>Méréstartomány</b>	400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V (GDM-394/396) 200mV, 2V, 20V, 200V, 500V (GDM-350A)
<b>Pontosság</b>	± (0.8% MÉ + 1digit), GDM-394/396 ± (0.5% MÉ + 2 digit), GDM-350A
<b>Bemeneti ellenállás</b>	10MΩ

### AC FESZÜLTSG (40Hz ~ 400Hz)

<b>Méréstartomány</b>	4V, 40V, 400V, 750V (GDM-394/396) 200V, 500V (GDM-350A)
<b>Pontosság</b>	± (1% MÉ + 5 digit), GDM-394/396 ± (1.2% MÉ + 10 digit), GDM-350A
<b>Bemeneti ellenállás</b>	10MΩ (5MΩ, GDM-350A)

### DC ÁRAM

<b>Méréstartomány</b>	400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A (GDM-394/396) 200μA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A (GDM-350A)
<b>Pontosság</b>	± (1% MÉ + 2 digit), GDM-394/396/350A

### AC ÁRAM (50Hz ~ 400Hz)

<b>Méréstartomány</b>	400μA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A (GDM-394/396)
<b>Pontosság</b>	± (1.5% MÉ + 5 digit), GDM-394/396

### ELLENÁLLÁSMÉRÉS

<b>Méréstartomány</b>	400Ω ~ 40MΩ, 6 tart. (GDM-394/396) 200Ω ~ 20MΩ, 6 tartomány (GDM-350A)
<b>Pontosság</b>	± (1% MÉ + 2 digit), GDM-394/396 ± (0.8% MÉ + 2 digit), GDM-350A

### HANGJELZÉSES FOLYTONOSSÁGTESZT

- Zümmögő hangjelzés, ha R kisebb mint 70 Ω

### DIÓDA TESZT

- Nyitott kapocs feszültsége: 3.0V tip. (1.5V tip. a GDM-395-nél)

### KAPACITÁSMÉRÉS

<b>Méréstartomány</b>	40nF, 400nF, 4μF, 40μF, 100μF (GDM-394/396)
<b>Pontosság</b>	± (3% MÉ + 5 digit), GDM-394/396

### FREKVENCIAMÉRÉS

<b>Méréstartomány</b>	10Hz ~ 10MHz (GDM-394/396)
<b>Pontosság</b>	± (0.1% MÉ + 3 digit), GDM-394/396

### HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS

<b>Méréstartomány</b>	-40... 1000°C
<b>Pontosság</b>	±1% + 3 digit (GDM-396/350A)

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

- Kitöltési tényező, automatikus méréshatár-váltás (GDM-394/396)
- TRMS mérés, RS232C (GDM-396)

### LCD

- 3¾ digit (GDM-394/396)
- 3½ digit (GDM-350A)

### TÁPLÁLÁS

9V-os telep (6F22), cella-telep a GDM-395-nél (CR2032)

### TARTOZÉKOK

- Használati utasítás, telep, mérőkábelek

### MÉRETEK és SÚLY (széles) \* (magas) \* (mély)

- 85 \* 177 \* 40 mm, kb. 330 g (GDM-394/396)
- 73.5 \* 130 \* 35 mm, kb. 156 g (GDM-350A)

## RENDELÉSI ADATOK

**GDM-396** 3¾-digités multiméter TRMS méréssel és RS232C Interfészsel  
**GDM-394** 3¾-digités multiméter  
**GDM-350A** 3½-digités multiméter

Rövidítések: MÉ = a mért értékre