

- **Megfelel a vonatkozó szabványoknak**
Tejesíti a DIN VDE 0413 épületre vonatkozó előírásait.
- **Fázissorrend ellenőrzés 3-fázisú rendszerekben**
A fázissorrend irányát egy, vagy két LED-el kiegészített nyíl mutatja.
- **Fázishiba kijelzése**
Minden egyes fázishoz tartozik egy LED, amely mutatja, hogy az adott fázisfeszültség megvan-e.
- **Nagy feszültség és frekvencia tartomány**
A készülék minden kisfeszültségű rendszerben használható.
- **Robusztus kivitel**
A készülék ellenáll a leggyakoribb mechanikai igénybevételek, a kábelek rögzítve vannak a tokozáshoz.



Műszaki adatok

- Névleges használati tartomány
Feszültség: 100... 690 V / 3 ~
Frekvencia: 45... 1000 Hz
- Mérés/szünet arány
100... 400 V / 3 ~ folyamatos
400... 690 V / 3 ~ max. 3 perc
- Érintésvédelem
Biztonsági osztály: II, IEC 61010-1 szerint
Vizsgáló feszültség: 6 kV
Mérési kategória: 600 V CAT III
- Mechanikai kivitel
Mechanikai védelem: IP 50
Méretek / súly: 70 x 105 x 38.5 mm / kb. 300 g
- Készülékkel szállított tartozékok
 - 3 db. a készülékhez fixen rögzített mérőkábel érintésmentes biztonsági csatlakozókkal
 - 3 db. dugaszolható mérőcsúcs érintés elleni védősapkával, 600 V CAT III, 1 A
 - 1 db. dugaszolható krokodil csipesz, 1000 V CAT III, 16 A
- Külön rendelhető tartozékok
Készenléti táska, F801
- Vonatkozó szabványok: DIN EN 61557-7, VDE 0413-7, EN 60529, VDE 0470-1. DIN EN 61326-1, VDE 0843-20-1

Rendelési adatok

Megnevezés	Típus	Rendelési kód
Fázissorrend teszter	PhaseCop 2	GTM5202000R0001
Készenléti táska	F801	GTY3172070P01

