

A Testavit Schuki 1A és Testavit Schuki 3A alapvető eszközök a mindennapi ellenőrzési munkákhoz. A készülékek a csatlakozó aljzatok, hosszabító kábelek és kábeldobok csatlakozóinak ellenőrzésére alkalmasak, LED-ekkel jelzik az aljzat mindenféle hibás csatlakozását. Így az aljzatok ellenőrzése biztonságosan és gyorsan végezhető el. **A Testavit Schuki 1A egy RCD ellenőrzési funkcióval is rendelkezik**, amely 30 mA-es RCD ellenőrzéséhez alkalmas. Megfelelő adapter alkalmazásával a készülékek használhatók hajók, motorcsónakok, utánfutók csatlakozóinak ellenőrzéséhez is.

- **5 év gyártóműi garancia!!**
- **Megfelel az IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 szabványok vonatkozó előírásainak**

Műszaki adatok	Testavit Schuki 1A	Testavit Schuki 3A
Kijelzés	LED-ek	
Működési feszültség	230 V, 50 Hz	
Táplálás	Mérendő objektumból	
Hibaáram RCD működtetéshez	30 mA	-
RCD működtetés	igen	nem
Méret	66x60 mm / 40 g	
Védettség	IP40	
Túlterhelés kategória	CAT II. 300 V	
TÜV / GS	IEC/EN 61010-1	
Tartozékok	Kezelési útmutató	

