

Testavit Schuki 1 LCD/3 LCD

Csatlakozó aljzat teszterek

A **Testavit Schuki 1 LCD** és **3 LCD** segítségével ellenőrizni lehet, hogy a fali csatlakozó, kábeldob, hosszabbító kábel csatlakozó, stb. Megfelelő módon van-e csatlakoztatva a 230 V-os hálózathoz. A három LED-nek köszönhetően a bekötési állapot gyorsan és egyértelműen meghatározható. Ezen túlmenően egy, újjal megérinthető fém érintkező segítségével ellenőrizhető, hogy a védőföldön nincs-e veszélyes érintési feszültség. A **Testavit Schuki 1 LCD** lehetőséget ad 30 mA-es életvédelmi relék (RCD) ellenőrzésére is egy nyomógomb segítségével.


Főbb tulajdonságok

- Gyors és biztonságos ellenőrzés
- Védőföld ellenőrzése veszélyes feszültségre
- RCD teszt (Schuki 1 LCD) (30 mA @ 230 V AC)



Műszaki adatok

- Kijelzés: Optikai, LCD és LED
- Működési feszültség: 230 V, 50 Hz
- Táplálás: A mért hálózathoz, max. 3 mA
- FI teszt (csak Schuki 1 LCD): Igen (nyomógombbal)
- Névleges szivárgó áram (csak Schuki 1 LCD): 30 A @ 230 V AC
- Mechanikai védelem: IP 40
- Túlfeszültség kategória: CAT II 300 V
- Voantkozó szabványok: EN 61010-1:2010
- EN 61010-2-030:2010
- Működési hőmérséklet: 0–50 °C
- Méretek: 60 × 60 mm
- Súly: 54 g
- Használati útmutatóval szállítva



RAPAS kft.

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900 E-mail: rapaskft@digikabel.hu Internet: www.rapas.hu