

A Testboy TV 331 digitális luxmérőt az egyszerű és praktikus kivitel jellemzi. A takarélemez felhelyezett állapotában bekapcsoláskor a készülék automatikusan nullázza önmagát. A készülék főbb paramétereit:

- **Automatikus kikapcsolás**
- **Mért érték kimerevítési funkció**
- **Automatikus nullázás**
- **40 000 lux max. Méréstartomány**
- **3 év gyártóműi garancia**
- **TÜV / GS jóváhagyás**
- **Megfelelés az IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 szabványok előírásainak**



A készülék nagy előnye, hogy a fényérzékelő be van építve a kijelző fölé, lehetőséget adva az egykezes működtetésre.

A készüléket egy olyan fényszűrővel látták el, amely az emberi szem érzékelési karakterisztikájához igen közeli karakterisztikát biztosít az érzékelőnek. A beesési szög koszinusz funkció kompenzálja.

Akár zárt helyiségben, osztályteremben, irodában stb., vagy nyitott helyiségben, nyílt terepen mérünk, a készülék gyorsan, megbízhatóan és pontosan működik.

Műszaki adatok



Méréstartomány: 0,00 ~ 39,99 / 399,9 / 39990 lx

0,000 - 3,999 / 39,99 / 399,9 / 3999 fc

Felbontás: 0,01 lx~10 lx; 0,001 fc-1 fc

Pontosság: ± 3%, ±5 digit

Hőmérsékleti együttható: ±0,1% /Kelvin

Válaszidő: 0,5 sec

Fényérzékelő: Szilícium fotodióda

Környezeti feltételek: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) ; 0 - 80% RH

Tárolási feltételek: -10°C - 50°C (14°F - 122°F) ; 0 - 70% RH

Túlvezérlés jelzése: " - - -" kijelzés

TÜV/GS: IEC/EN 61 01 0-1

Táplálás: 1 x 9V blokk telep

Méret / súly: 196x54x33 mm / 200 g

Szín: Fekete/piros

Készülékkel szállítva: Használati utasítás, telep, készenléti hordtok