

# ANALÓG MULTIMÉTEREK



**07035.00**

Az analóg multiméterek jól használhatók a mindennapi méréseken kívül oktatási célokra, fizikai kísérletekhez és elektrotechnikai gyakorlatokhoz. A multiméterek az oktatási célra használhatósághoz megnövelt biztonsággal és védelemmel rendelkeznek. A pontos leolvasást tüköralátétes skála biztosítja.

Típus		07035.00	07036.00	07037.00	07038.00	07039.00	07027.01	07021.01	07026.00
Jellemző		Feszültségmérő	Árammérő	Feszültségmérő	Árammérő	Galvanométer	Multiméter	Multiméter	Multiméter
Feszültségmérés	DC	0.3V... 300V	60 mV	5 / 15 V	--	--	0.06 V... 60 V	240 mV... 600 V	0.1 V ... 1000 V
	AC	10V... 300V	--	5 / 15 V	--	--	6 V... 60 V	6 V... 600 V	1 V ... 1000 V
Árammérés	DC	--	1 mA, 3 A	--	1/5 A	3.5 mA	100 nA... 6 A	0.12 mA... 6 A	0.1 mA... 10 A
	AC	--	1 mA, 3 A	--	1/5 A	3.5 mA	6 mA... 6 A	6 mA... 6 A	1 mA... 10 A
Ellenállás-mérés (Ωx)		--	--	--	--	--	--	--	1, 10, 100
Szintmérés (dB)		--	--	--	--	--	--	--	-10... +12
Bemeneti ellenállás	DC	30 kΩ/V	--	1 kΩ/V DC	--	--	10 kΩ/V	10 kΩ/V	12 kΩ/V
	AC	10 kΩ/V					4 kΩ/V	4 kΩ/V	4 kΩ/V
Pontosság		2.5 AC/DC		1.5	1.5	1.5	2.5 AC/DC	1.5 DC, 2.5 AC	1.5 DC, 2.5 AC
Frekvencia tartomány		15 Hz... 10 kHz	--	--	--	--	15 Hz... 11 kHz	20 Hz... 10 kHz	15 Hz... 11 kHz
Speciális tulajdonságok		--	--	Tüköralátétes skála		középnullás kivétel		Tüköralátétes skála	
Táplálás		--	--	--	--	--	--	--	2 x 1.5 V R6
Méretek (mm)		100 x 165 x 55							
Súly csomagolva		360 g	430 g	290 g	280 g	270 g	520 g	550 g	520 g

**RAPAS kft.**

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900 E-mail: [rapas@t-online.hu](mailto:rapas@t-online.hu) Internet: [www.rapas.hu](http://www.rapas.hu)