

MI 7033 ANALÓG MULTIWATTMETER



MI 7033

Analóg multiwattmérő DC teljesítmény, feszültség, áram, határos és meddő teljesítmény, valamint, feszültség, áram, $\cos\varphi$

és fázissorrend mérése szimmetrikusan terhelt 3-fázisú 3-vezetékes AC rendszerekben, és határos teljesítmény, feszültség, áram, $\cos\varphi$ mérése 1-fázisú AC rendszerekben

MŰSZAKI ADATOK

- Működési mód: TDM (Időosztásos szorzás)
- Feszültségmérés: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V
- Árammérés: 0.25 A, 1 A, 5 A, 25 A
- Teljesítmény: 12.5 W... 25 000 W
- Frekvencia tartomány: 10... 16...65... 400 Hz
- Pontossági osztály:
 - teljesítménymérés: 1.5
 - feszültség és árammérés: 2.5
 - $\cos\varphi$ mérés: 5
- Méretek: 110 x 181 x 62 mm
- Táplálás: 2 x 9V IEC 6F22
- Súly (csomagolva): 700 g

RAPAS kft.

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900 E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu