

ANALÓG MULTIMÉTEREK, MI 7054, 7065, 7056



MI 7065

Általános célú analóg multiméterek elektromos és elektronikus áramkörök méréséhez. Az MI 7054 és MI 7056 multiméterek oldalát csúszásmentes gumi borítja. Túlfeszültség védelem 250 V

Típus	MI 7054	MI 7056	MI 7065
Feszültségmérés	30 V... 600 V AC/DC	100 mV... 600 V DC 10 V... 600 V AC	100 mV... 300 V DC 3 V... 300 V AC
Árammérés	0.3 A ... 15 A AC/DC	50 nA... 1A DC 3 mA... 3 A AC	100 nA... 3 A AC/DC
Belső ellenállás	1.45 k Ω /V DC 1.33 k Ω /V AC	20 k Ω /V DC 6.67 k Ω /V AC	10 M Ω DC/AC
Ellenállásmérés	1, 10, 100 skálaszorzó Ω	1, 10, 100 skálaszorzó Ω	--
Level dB	--	•	--
Polaritás jelzés	--	--	--
Pontosság	2.5 AC/DC	2.5 AC/DC	3 ∞ 2 AC/DC
Speciális tulajdonság	Teljes védelem	--	Középnullás
Táplálás	1 x 1.5 V R6	1 x 1.5 V R6	1 x 9 V 6F22
Méretetek (mm)	102 x 142 x 40	102 x 142 x 40	96 x 132 x 33
Súly (csomagolt)	470 g	340 g	400 g

RAPAS kft.

1184 Budapest, Üllői út 315.

Tel.: 06 1 294 2900 E-mail: rapas@t-online.hu Internet: www.rapas.hu