



A **Testboy 111** egy rendkívül könnyen kezelhető teszt. Jó szolgálatot tesz a mindennapi ellenőrzési feladatok elvégzésében.

Az ütés- és törésálló ABS tokozás nehéz mérési körülmények között is megfelelő védelmet biztosít a készüléknek.

A teszt hang- és fényjelzéssel rendelkezik, a végébe egy nagy fényerejű LED került beépítésre (lámpa funkció), ami nagy segítség sötét helyeken a mérési pont megkeresésében.

- **3 év gyártóműi garancia!!**
- **TÜV / GS jóváhagyás**
- **Megfelelés az IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 szabványok vonatkozó előírásainak**



Ezzel az érintés-nélküli feszültség tesztterrel pl. a fázisvezeték kereshető meg többes kábelekben, kábeldobon, (fali) csatlakozókban, kapcsolókban stb. Egy kiégett izzó egy sorba kötött izzósorban másodpercek alatt megtalálható. Egy nem látható kábelszakadás egy hosszabbító kábelben néhány mm pontossággal behatárolható.



Az induktív elven működő készülékekkel szemben, ennél a kapacitív elven működő tesztternél nem szükséges, hogy áram folyjon a mérőkörben. Így a szakadási helyek gyorsan és cm-en belül behatárolhatók.

A **Testboy 111** tesztet speciálisan elektromos berendezéseken történő munkákra tervezték. Az egyszerű kezelés a tesztet alkalmassá teszi nehezen hozzáférhető helyeken történő használatra is.



Műszaki adatok	Testboy 111
Kijelzés	Hang- és fényjelzés
Méréstartomány	110... 1000 V AC
Táplálás	2 x 1,5V
Védettség	IP 44
Túlfeszültség kategória	CAT III 1000V
TÜV/GS	IEC/EN 61010-1
Méret / súly	160 x 25 mm / 45 g
Beépített LED-es lámpa	van
Szín	piros
Készülékkel szállítva	Használati utasítás, 2 db. telep (AAA LR03)