

AC árammérőfej

ACP1000

- Működési frekvencia: 10 Hz–100 kHz
- Árammérési tartomány: legfeljebb 1000 A
- Legjobb pontosság: 1%
- Három kapcsolható tartomány: 10 A / 100 A / 1000 A
- Lakatfogós kivitel: az áramkör megbontása nélkül
- Szabványos BNC csatlakozó oszcilloszkóphoz

Működési frekvencia
10 Hz–100 kHz

Áramtartomány
Max. 1000 A

Legjobb pontosság
1%

Max. rövid idejű áram
2000 A (2 s)

Max. vezetőátmérő
52 mm



Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd.

www.micsig.com



Micsig honlap

A termék áttekintése

Az ACP1000 váltakozó áram mérésére szolgál, 10 Hz–100 kHz sávban, legfeljebb 1000 A-ig, tartománytól függően akár 1%-os pontossággal. Szabványos BNC csatlakozója oszcilloszkópokhoz illeszthető. Három tartománya 10 A / 100 A / 1000 A; a nyitható, 52 mm-es nyílású mérőfej nem igényel külső tápellátást. Hordozható, egyszerűen használható, tartós anyagokból készül. Motorhajtások, inverterek, kapcsolóüzemű tápegységek és repülőgép-elektronika vizsgálatára is alkalmas.

Jellemzők

Modell	Bemenet	Érzékenység	Frekvencia	Terhelés	Pontosság
ACP1000	0,1–10 A	100 mV/A	10 Hz– 100 kHz	≥100 kΩ	3% ±10 mV
	0,1–100 A	10 mV/A			2% ±5 mV
	1–1000 A	1 mV/A			1% ±1 mV
További adatok					
Áramtartomány	0,1–1000 A				
Max. rövid idejű áram	2000 A (2 s)				
Működési frekvencia	10 Hz–100 kHz				
Legjobb pontosság	1%				
Üzemi hőmérséklet	–15 °C – 75 °C				
Mérési kategória	CAT III 600 V				
Max. vezetőátmérő	52 mm				
Méretek	111 × 216 × 45 mm				
Kimeneti kábel	1,5 m-es szigetelt koaxiális kábel, BNC csatlakozóval; multiméterhez külön rendelhető BNC–banán adapterrel				
Környezeti megfelelés	RoHS				
Tanúsítás	CE				

Alkalmazások

- Áram, elektromos energia és teljesítménytényező-javító berendezések.
- Motorhajtások, inverterek és teljesítményátalakítók.
- Ipari vezérlőberendezések.
- Oszcilloszkópok és harmonikus analízátorok.
- Repülőgép-elektronikai berendezések.

MICSIG Shenzhen Micsig Technology Co., Ltd.

Tel.: +86-(0)755-88600880 | sales@micsig.com | www.micsig.com

Cím: 6F, Jinhuan Building, No. 56, Tiezai Rd, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kína.

* A Micsig fenntartja az értelmezés jogát. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat.

Verzió: 241206

Forgalmazza: RAPAS kft | 1184 Budapest, Üllői út 315. | rapaskft@rapas.hu